


FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-16Z-BUS

Extension BUS 16 zones

Compatible avec tous les détecteurs filaires

Intégrable directement dans la JA-106



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	12 V via le BUS
Consommation	25mA
Puissance maxi des sorties +U	100mA
Dimensions détecteur (L x H x P)	66mm x 102mm x 20mm
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et EN 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C

Produits Conseillés

JA-BOITIER-MULTI